

Dimmen mit Rückmeldung - Mehrere Dimmer auf einer Adresse

Für weitverzweigte Lichtkreise, wie z.B. in **größeren Räumen**, arbeiten mehrere Dimmer DI 05-300 auf einer Adresse. Es ist zu beachten, dass bei einem Dimmer, z.B. bei der Nr. 1, die **Rückmeldung auf Ein** geschaltet ist. Er meldet die Helligkeit der Lampe prozentgenau zurück und dient zur fortlaufenden Synchronisation der anderen Dimmer. Bei allen weiteren Dimmern muß darauf geachtet werden, dass die **Rückmeldung auf Aus** geschaltet ist, um Kollisionen auf dem Bus zu vermeiden. Dasselbe gilt analog bei der Verwendung der Dimmer DI 05-500 zum Dimmen von Leuchtstoffröhren. Unabhängig davon können beliebig viele Sender SE 01-251 auf demselben Lichtkreis arbeiten. Damit ist das Dimmen von beliebig vielen Stellen aus möglich.

